


Examen 25 de Junio de 2015

Sea el proceso cuyo diagrama de flujo se representa en la figura. Luego de nombrar las variables restantes, plantear un modelo en estado estacionario que lo represente y proponer una estrategia para su resolución determinando el conjunto mínimo de corrientes de corte y su orden de resolución. Estrategia modular secuencial.

Hipótesis:

A) Reactor: R

- Volumen conocido con un llenado del 60 %.
- Con reacción química en fase líquida cuya cinética catalizada por el componente B es:



$$(-r_A) = k_D \times C_A \times C_B^2 - K_I \times C_C$$

- Reacción exotérmica: ($\Delta H_R < 0$)
- Enfriado por agua pura. $(UA)_R$ dato.

B) Flash: FI

- Equilibrio LV no ideal.
- Presión de operación conocida
- Calefaccionado con vapor de agua.
- La válvula de entrada forma parte del mismo equipo

C) Corrientes

- F_A : Corriente líquida de A pura de temperatura, caudal y presión conocidos.
- F_B : Corriente líquida de B puro de temperatura, caudal y presión conocidos (reposición).
- Las corrientes de agua de enfriamiento AE_1 y AE_2 de condiciones conocidas.
- V_c : vapor de calefacción de presión, temperatura y flujo conocidos que entrega todo su calor latente.

D) Sumador: S


- Adiabático y sin reacción química. Sin cambio de estado
- Caída de presión nula. Las presiones de entrada todas iguales.

E) Bomba Centrífuga: BC

- Solo eleva la presión de la recirculación.
- No hay cambio en otras propiedades incluyendo cambio de estado.

F) Condensador: IC

- Caídas de presión nula tanto en coraza como en tubos
- El vapor condensa totalmente y sólo entrega su calor latente



Flowsheet